

TM-YET-611 Használati útmutató

♦ Alkalmazási területek:

Emelőkapuk, forgóajtók, tolóajtók, ablak- és erkélybiztonsági rendszerek, raktárbiztonsági rendszerek, parkolók és egyéb kültéri biztonsági helyszínek.

♦ Termékadatok:

Bemeneti feszültség:	AC: 9 V–24 V (50 Hz/60 Hz, I _{max} = 35 mA) DC: 12 V–24 V (I _{max} = 35 mA)
Üzemi áram:	12 V DC <35 mA 24 V DC <19 mA
Távolság érzékelése	<12 m (XUZC80 típusú reflektorral)
Reakcióidő:	kb. 30 ms
Környezeti fényerősség:	max. 5000 lux
Infravörös fény jellemzői:	Hullámhossz: 740 nm Fénytípus: látható vörös fény
Kimeneti csatlakozó terhelhetősége:	1) AC 0,3 A / 120 VAC 2) DC 0,8 A / 30 VDC
LED-jelzés	Zöld LED: 1) Bekapcsolás/kikapcsolás 2) Villogó LED: jelzi, hogy a jel gyenge. Sárga LED: Működési állapotjelzés (Be/Ki: a működési jel érvénytelen/érvényes.)
Üzemi hőmérséklet:	-25 °C ~ +70 °C
Tárolási hőmérséklet:	-35 °C ~ +80 °C
Termék méretei (HxSzxM):	100 x 40 x 35 mm
Lencse mérete:	Átmérő 82 x Magasság 8,3 mm
Termék súlya:	kb. 60 g

A termék telepítése és megjegyzések

- 1) Kérjük, a terméket a maximális érzékelési tartományon belül telepítse és tesztelje.
- 2) Szerelje fel a reflektort megfelelő helyre úgy, hogy az az érzékelő felé nézzen.
- 3) Állítsa be az érzékelő helyzetét a reflektorhoz igazodva, és irányítsa az érzékelőt a reflektor közepére. [Az első telepítés és beállítás során először rögzítse az érzékelőt, igazítsa a reflektort az érzékelőhöz, majd mozgassa a reflektort közelről távolabbra a kívánt pozícióba].
- 4) Ne kapcsolja be az érzékelőt, amíg az érzékelő összes elektromos bekötése be nem fejeződött.

♦ A termék elektromos csatlakozása

