

Tűzjelző központok távfelügyeleti kommunikátora

A **DUALCOM SIA IP** kommunikátor a bemeneti kontaktusok jelzéseit SIA IP formátumra konvertálja és a mobil GPRS hálózaton létrehozott IP csatornán továbbítja a távfelügyeleti vevőegységeknek. Az átjelző eszköz minden olyan tűzjelző központhoz alkalmazható, amely kontaktus kimenetekkel rendelkezik. A két GSM hálózatot kezelő GPRS kommunikátor magas fokú redundanciát biztosít a tűzesemények eredményes átjelzéséhez.

Funkciók:

Szimultán átjelzés biztosítása két független GSM hálózaton

Átjelzés maximum 4 IP címre, mely hálózatonként 2 elsődleges IP címet jelent

6 NO/NC/EOL kontaktus bemenet

6 NO relé kimenet

Automatikus átviteli út ellenőrzés beállítható tesztjelentés küldés gyakorisággal

Technikai adatok

Tápfeszültség:

Névleges áramfelvétel:

Maximális áramfelvétel:

Működési hőmérséklet:

Átviteli frekvencia:

GSM telefon típusa:

Méret:

Súly:

9-30V DC
70mA @ 12V DC, 40mA @ 24V DC
400mA @ 12V DC, 200mA @ 24V DC
-20°C - +70°C
GSM 900/1800 MHz
Simcom SIM900
116 x 100 x 25mm
280g

