



ECO2 LI003

Rajzjelek



Világítótest




DIP kapcsolósor



- 1 ON: Társasház funkció bekapcs.
- 2 ON: Automata zárás bekapcs.
- 3 ON: Szárny gyorsítás/lassítás be.
- 4 ON: 'Stop' bemenet kiiktatása
- 5 ON: 'Foto1' bemenet kiiktatása
- 6 ON: 'Foto2' bemenet kiiktatása
- 7 ON/OFF: 'Motor1' irányváltás
- 8 ON/OFF: 'Motor2' irányváltás

Potméterek



- IDŐ:** Motorok működési ideje
- KÉSLELTET:** Szárnyak közti zárás késleltetés (nyitáskor fix 2sec.)
- SZÜNET:** Automata zárás szünetideje
- ERŐ:** Motorok üzemi teljesítménye

Status LED



- Nem világít:** A kapu zárva van
- Folyamatosan ég:** A kapu részben vagy teljesen nyitott
- Lassan villog:** A kapu nyílik
- Gyorsan villog:** A kapu záródik

Biztosítékok



- F5A:** a 230V-os rész biztosítóka
- T250mA:** a 24V-os rész biztosítóka

Nyomógombok



- START:** kapu elindítása / megállítása
- RESET:** vezérlő alapállapotba állítása